Multimetro Digital VICTOR 88E

Codigo: **112818**

Descripción

Multímetro digital VICTOR 88E

habilidades básicas	Rango	Precisión básica
Voltaje DC	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V	± (0,5% + 4)
Voltaje DC mV	40mV / 400mV	± (1,6% + 6)
voltaje de corriente alterna	4V / 40V / 400V / 750V	± (0,8% + 6)
Milivoltios de voltaje CA	40mV / 400mV	± (1,5% + 4)
corriente continua	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A	± (1,0% + 10)
Corriente alterna	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A	± (1,5% + 5)
resistencia	400? / 4k? / 40k? / 400k? / 4M? / 40M?	± (0,8% + 4)
capacidad	40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF	± (2,5% + 8)
frecuencia	100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz	± (0,5% + 4)
Temperatura de alimentación	(-20 ~ 1000) ?	± (1,0% + 5)
?	(0 ~ 1832) de	± (0,8% + 5)

funcion especial	VICTOR 88E
Prueba de diodos	?
Alarma de encendido y apagado	?
Pantalla de bajo voltaje	?
Medida de valor relativo	?
Selección máxima / mínima	?
Pantalla retroiluminada	?
Medición del ciclo de trabajo	?
Retención de datos	?
Simulación de 41 segmentos	?
Apagado automático	?
Protección funcional / protección contra golpes	?
Protección 200mA / 20A	?
resistencia de entrada	10 M?
Tasa de conversión	3 veces / s
Respuesta de frecuencia de voltaje CA	(40-400) Hz
Método de operación	Rango automático / rango manual
Pantalla máxima	3<