Circuito Integrado 7414 DIP-14 (EX INVERTER SCHMITT)

Codigo: **111766**

Descripción

Circuito integrado TTL 7414. Seis inversores schmitt trigger. El 7414 es un Hex Schmitt-trigger inversor, con compensación de temperatura y puede ser disparado desde la más lenta de las rampas de entrada y siguen dando señales de salida limpias, sin trepidación.Cada circuito funciona como un inversor, pero debido a la acción de Schmitt, que tiene diferentes niveles de umbral de entrada para lapositiva continua (VT +) y señales (VT-negativo) en curso.

- C INVERTER HEX, SCHMITT TRIGGER, 1I / P, 22 ns, DIP14
- Tipo lógico: Puerta del inversor
- Salida de corriente: 8 mA
- N ° de entradas: 1
- Min Supply Voltage: 4.75 V
- Supply Voltage Max: 5.25 V
- Tipo de Familia: LS
- Tipo de la lógica: Puerta del inversor
- Operación de bordes muy lento
- Características mejoradas de recibir su alineación
- Alta inmunidad al ruido
- Aplicaciones: Procesado de señal
- Tipo de familia: LS
- Encapsulado DIP
- 14 pines

Sustitutos

NTE7414, NTE74C14, NTE74HCT14, NTE74LS14